

RELOOP TOUCH

MAC OS: GUIDA ALL'INSTALLAZIONE PASSO PASSO

Seguire i passi riportati di seguito per installare i driver e i software del controller TOUCH su computer Mac OS.

1 INSTALLARE I DRIVER DEL TOUCH SCREEN

Le indicazioni fanno riferimento al driver versione 06_00_304 (2017/11/15)

- Scaricare il **TOUCH Screen Driver** da questo link http://www.reloop.com/media/wysiwyg/reloop/products/touch/software/mac/Reloop_TOUCH_06_00_304.zip
- Dopo aver decompresso il file, fare doppio click sul file **Reloop_TOUCH_06_00_304.dmg**
- Eseguire l'applicativo **UPDD_06_00_304.pkg**
- Al termine dell'installazione, Mac OS chiederà di garantire l'accesso all'applicativo **UPDD Gestures**. Per procedere:
 - a) Cliccare il simbolo a forma di lucchetto
 - b) Inserire la password utente e cliccare **Sblocca**
 - c) Spuntare la casella **UPDD Gestures**
 - d) Chiudere le **Preferenze di Sistema** di Mac OS

Qualora la finestra di autorizzazione non apparisse automaticamente:

- a) Avviare **Preferenze di Sistema** di Mac OS
 - b) Avviare **Utenti e Gruppi**
 - c) Cliccare **Elementi login**
 - d) Cliccare il simbolo a forma di lucchetto
 - e) Inserire la password utente e cliccare **Sblocca**
 - f) Spuntare la casella **UPDD Gestures**
 - g) Chiudere le **Preferenze di Sistema** di Mac OS
- Cliccare l'icona **TOUCH** presente sulla barra dei menu di Mac OS 
 - Cliccare **Register**
 - Inserire il codice **Touch Screen Driver Serial** riportato nel voucher presente nella confezione di Reloop TOUCH, e premere **OK**
 - Riavviare il computer

2 INSTALLARE I DRIVER DEL DISPLAY

Le indicazioni fanno riferimento ai driver versioni v3.1 per Mac OS 10.10-10.12, e v4.0 per Mac OS 10.13

- Scaricare il **TOUCH Display Driver** da questo link http://www.reloop.com/media/wysiwyg/reloop/products/touch/software/mac/DisplayLink_USB_Graphics_Software_for_macOS.zip
- Dopo aver decompresso il file, aprire la cartella **DisplayLink_USB_Graphics_Software_for_macOS**

- Decomprimere il file .zip adeguato alla versione del sistema operativo installata nel Mac:
 - a) Per i sistemi operativi Mac OS Yosemite (10.10), El Capitan (10.11) o Sierra (10.12), il file da decomprimere è **DisplayLink USB Graphics Software for Mac OS 10.10-10.12_3.1.zip**
 - b) Per il sistema operativo Mac OS Sierra (10.13), il file da decomprimere è **DisplayLink USB Graphics Software for macOS 10.13 High Sierra_4.0.0.zip**
- Cliccare il file **DisplayLink Installer.dmg** (al nome del file segue una stringa numerica che varia in base alla versione del sistema operativo)
- Avviare l'applicativo **DisplayLink Software Installer.pkg**
- Al termine dell'installazione riavviare il computer

3 INSTALLARE VIRTUALDJ PRO OEM

- Cliccare il seguente link <http://virtualdj.com/reloop/>
- Inserire il **KeyCode** nell'apposita casella. Utilizzare il codice **VDJ Serial** riportato nel voucher presente nella confezione di Reloop TOUCH, e premere **OK**
- Premere il pulsante **Mac Version** per scaricare VirtualDJ PRO
- Avviare l'applicativo **install_virtualdj_le_rtouch_osx_v8.2.3995.app** appena scaricato, e installare VirtualDJ PRO
- Accendere e collegare Reloop TOUCH al computer
- Avviare VirtualDJ PRO (ora presente tra le applicazioni di Mac OS)

Il display di TOUCH dovrebbe auto configurarsi come schermo secondario di Mac OS, in caso contrario:

- a) Scollegare il cavo USB di Reloop TOUCH
 - b) Ridurre ad icona VirtualDJ PRO
 - c) Aprire **Preferenze di Sistema** di Mac OS
 - d) Aprire le preferenze **Monitor**
 - e) Collegare il cavo USB di Reloop TOUCH
 - f) Nelle preferenze Monitor, cliccare la tabella **Disposizione**
 - g) Togliere la spunta dal parametro **Duplica monitor**
 - h) Chiudere le **Preferenze di Sistema**
 - i) Cliccare l'icona delle impostazioni dello schermo  presente sulla barra dei menu di Mac OS
 - j) Verificare che Reloop TOUCH compaia elencato e che sia selezionata l'impostazione **Usa come monitor separato**
 - k) Chiudere **VirtualDJ PRO**
 - l) Riavviare il computer
 - m) Avviare nuovamente VirtualDJ PRO
- Nella schermata di Benvenuto di VirtualDJ PRO, creare un nuovo account utente seguendo le indicazioni a video
 - Al termine della registrazione, VirtualDJ PRO riconoscerà Reloop TOUCH automaticamente. Il software chiederà se si desidera utilizzare il dispositivo come interfaccia audio predefinita, e se si desidera adattare il layout grafico (skin) al controller. Accettare entrambe le impostazioni
 - Cliccare il pulsante Inserisci **Keycode**

- Digitare il codice **VDJ Serial** riportato nel voucher presente nella confezione e premere **OK**
- Spuntare **NON CHIEDERE PIU'** e premere **OK**

Qualora la finestra configurazione e attivazione non apparisse automaticamente:

- Accedere alle impostazioni di **VirtualDJ** mediante il pulsante a forma di ingranaggio 
- Cliccare il menu **AUDIO**
- Nella sezione **USCITA**, selezionare **ALTOPARLANTI+CUFFIE**
- Nella sezione **SCHEDA**, selezionare **Reloop TOUCH**
- Cliccare **APPLICA**
- Cliccare il menu **INTERFACCIA**
- Selezionare **4 Decks**
- Cliccare il menu **LICENZE**
- Cliccare **INSERIRE IL CODICE**
- Digitare il codice **VDJ Serial** riportato nel voucher presente nella confezione di Reloop TOUCH, e premere **OK**

Le indicazioni riportate ai punti 1, 2 e 3 sono disponibili anche in un video tutorial consultabile qui: <https://youtu.be/0ZrPFKurRrQ>

4 AGGIORNAMENTO FIRMWARE (OPZIONALE)

Le indicazioni fanno riferimento al firmware versione 1.0.4 (2017/11/15)

- Cliccare il seguente link http://www.reloop.com/media/custom/upload/Reloop-TOUCH_FW_v1-04.zip e scaricare il pacchetto firmware
- Dopo aver decompresso il file, aprire la cartella **Reloop-TOUCH_FW_v1-04**
- Aprire la cartella **Mac**
- Decomprimere il file **TOUCH FW Updater For Mac v1.0.tar.bz2** con un doppio click
- Aprire la cartella **TOUCH_Updater** e avviare **TOUCH FW Updater For Mac v1.0.app**

Nel caso in cui Mac OS bloccasse l'apertura dell'applicazione poiché scaricata da Internet, procedere in questo modo:

- Aprire **Preferenze di Sistema** di Mac OS
 - Cliccare **Sicurezza e Privacy**
 - Cliccare la tabella **Generali**
 - Nella parte inferiore della finestra Mac OS indicherà che l'applicazione **Reloop-TOUCH_FW_v1-04** è attualmente bloccata. Cliccare **Apri Comunque**.
 - Chiudere le **Preferenze di Sistema**
- Verificare che Reloop TOUCH sia collegato al computer
 - Cliccare **Browse**, selezionare il file **Touch_FW_Code_V1-04.Bin** e cliccare **Open**
 - Cliccare **Connect**
 - Cliccare **Update**. Per evitare di compromettere il funzionamento dell controller, non scollegare TOUCH durante l'aggiornamento.
 - Al termine dell'aggiornamento, spegnere TOUCH e scollegare il cavo USB
 - Chiudere l'applicazione **TOUCH FW Updater**
 - Riavviare e ricollegare **TOUCH**